

CONFIGURACIÓN MMS NOKIA 5140

Mensajes > Configuración de mensajes > Mensajes multimedia > Configuraciones de conexión > Editar configuraciones de conexión

Nombre de Configuraciones: Porta MMS
Pagina de inicio: <http://iesmms.porta.com.ec>
Proxies: Debe estar en Activar
Proxy Principal : 216.250.208.94 y de ahí pide Puerto: 8799
Proxy Secundario: Se deja en blanco
Portador de datos: GPRS

Configuraciones de portador

Punto de acceso GPRS: mms.porta.com.ec
Tipo de autenticación: Normal
Nombre de usuario: portamms
Clave: portamms2003



CONFIGURACIÓN WAP NOKIA 5140

***Servicios > Configuraciones > Configuraciones de Conexión >
Editar configuraciones de servicio activas***

Nombre de configuraciones: Porta Wap

Página de inicio: <http://ieswap.porta.com.ec>

Proxies: Debe estar en Activar

Proxy Principal : 216.250.208.94 y de ahí pide Puerto: 8799

Proxy Secundario: Se deja en blanco

Portador de datos: GPRS

Configuraciones de portador:

Punto de acceso: wap.porta.com.ec

Tipo de autenticación: Normal

Tipo de inicio de sesión: Automatico

Nombre de usuario: portawap

Clave: portawap2003