



Básicamente existen 2 pasos para hacerlo:

- 1. Configuración de la cuenta de datos***
- 2. Configuración del servidor de mensajes***

Para ingresar a configurar la cuenta de datos.

Menu > Conectividad > Comunicación de Datos > Cuenta de Datos > Nueva Cuenta > Datos GPRS

Ingresar PORTA MMS y hacer click en YES

Elegir Pto de Acceso (APN)

Escribir mms.porta.com.ec y oprimir YES

Elegir Id Usuario y oprimir YES

Escribir portamms y oprimir YES

Elegir Clave y oprimir YES

Escribir portamms2003 y oprimir YES

Hacer click en ¿Guardar? Y presionar YES

Elegir la cuenta que se acaba de crear (PORTA MMS) y oprimir YES

Elegir Dirección IP y oprimir YES

Escribir 216.250.208.94 y oprimir YES

Hacer click en Guardar y oprimir la tecla YES

Luego presionar la tecla NO hasta salir del menu WAP

Configuraciones de Servidor de Mensajes

Desde el menu principal, seleccionar Mensajes y oprimir YES

Elegir MMS y oprimir YES

Elegir Opciones y oprimir YES

Elegir Servidor MMS y oprimir YES

Escribir http://iesmms.porta.com.ec y oprimir YES

Elegir Perfil WAP y oprimir YES

Elegir Seleccionar y oprimir YES

Elegir MMS y oprimir YES. Salir oprimiendo NO.



ONFIGURACIÓN WAP SONY ERICSSON T290

Para ingresar a configurar la cuenta de datos.

Menu > Conectividad > Comunicación de Datos > Cuenta de Datos > Nueva Cuenta > Datos GPRS

Ingresar PORTA WAP y hacer click en YES

Elegir Pto de Acceso (APN) y hacer click en YES

Escribir wap.porta.com.ec y oprimir YES

Elegir Id Usuario y oprimir YES

Escribir portawap y oprimir YES

Elegir Contraseña y oprimir YES

Escribir portawap2003 y oprimir YES

Hacer click en Guardar

Salir de todo hasta el Menu Principal.

Selecciona Servicios Web, luego Opciones , y escoger la opción PerfilesWap

Selecciona PORTA WAP , en Conectar usando escoger PORTA WAP y luego presiona YES.

Se va al menu de PORTA WAP

Selecciona Dirección IP escribir 216.250.208.94 y luego presiona YES.

Seleccionar Avanzadas

Selecciona Camb pág princ y oprime YES

Ingresa el nombre "PORTAL WAP" y oprime YES

En dirección, borra lo que te aparece y escribe la siguiente dirección:

<http://ieswap.porta.com.ec>

Luego elegir Id Usuario y oprimir YES

Escribir portawap y oprimir YES

Elegir Contraseña y oprimir YES

Escribir portawap2003 y oprimir YES

ONFIGURACIÓN E-MAIL SONY ERICSSON T290

- Mensajes - Correo Electrónico - Opciones - Editar cuenta - Nueva cuenta
- Ingresar el nombre de la nueva cuenta, Ej: Porta Internet
- Click Conectar usando: Nueva cuenta
- Seleccionar Datos GPRS
- Ingresar nombre de nueva cuenta, Ej: Internet
- Sale una pantalla que se llama **NUEVOS DATOS GPRS**, click en editar y llenar así:
 - **Punto de acceso red:** internet.porta.com.ec
 - **Id de usuario:** (blanco)
 - **Contraseña:** (blanco)
- Click en Guardar
- Seleccionar la cuenta creada, Ej: Internet
- Click Protocolo y seleccionar POP3
- Click en servidor de entrada y se escribe "**mail.porta.net**" y aceptar.
- Click en Puerto de entrada y escribir 110, aceptar,
- Click en buzón y escribir el nombre de usuario de la cuenta pop3, aceptar,
- Click en contraseña y escribir la contraseña del usuario de la cuenta pop3, aceptar,
- Click en servidor de salida y se escribe "**mail.porta.net**" y aceptar
- Click en puerto de salida y se escribe 25 y aceptar, 16. Click en Dir. corr. electrónico, y se escribe la dirección de correo electrónico, Ej: imoran@porta.net, aceptar
- Click Descargar y selecciona ENCABEZ Y TEXTO.
- Las opciones De nombre y Firma van en BLANCO.
- Clic en Copiar caliente y seleccionar Desactivado.
- Click Intervalo de revisión , seleccionar Desactivado.
- Retroceder hasta opciones y clic en definir cuenta y seleccionar la cuenta creada PORTA INTERNET.

Salir al menú "correo electrónico". Para probarlo, dar clic en enviar y recibir, y este momento el terminal comienza a recibir los e-mail que se encuentran en el buzón de entrada de su correo personal de porta.